

## مقایسه مشخصات FATEK PLC B1 , B1Z

ویژگیها		B1	B1Z
قابلیت گسترش از راست	ندارد	دارد	
قابلیت گسترش از چپ	ندارد	دارد	
پورت صفر RS232 (Mini-Din4)	✓	✓	
پورت RS485 تعبیه شده	✓ (PORT2)	ندارد	
تقویم وساعت داخلی (RTC)	ندارد	✓	
قابلیت نصب مموری پک	✓	✓	
تعداد تایمر	۲۵۶	۲۵۶	
تعداد کانتر	۲۵۶	۲۵۶	
آدرسهای ورودی خروجی آنالوگ (R3840~R3967)	ندارد	✓	
ظرفیت حافظه برنامه نویسی	3840 words	7936 words	
حجم کامنت (متن)	4K Bytes	8K Bytes	
باتری پشتیبان	✓	✓	
فانکشنهای برنامه نویسی	فانکشنهای برنامه ۱۴۷ و ۹۴ و ۸۴ در سری B1Z ساپورت نمیشود		